


型番	P122S
電池	CR2032 (3V)
電池使用持続目安	1日20回使用で約1年 (Panasonic製電池の場合約15000回)



電池ボックス ピンホール

ピンホールを細い棒状の物で押すと、電池ボックスが飛び出します。

解錠と施錠

解錠

- ① [暗証番号]を入力 (工場出荷時：123123)
- ② [OK]を入力
- ③ ノブを時計回りに回す

施錠

- ① ノブを反時計回りに回す

暗証番号の変更

- ① [現在の暗証番号]を入力 (工場出荷時：123123)
- ② [OK]を2秒間押し続ける (LED点灯)
- ③ [1～8桁の新しい暗証番号]を入力
- ④ [OK]を入力
- ⑤ 再度、[1～8桁の新しい暗証番号]を入力
- ⑥ [OK]を入力 (♪ピー)

暗証番号を忘れた場合、解錠することはできません！

管理者暗証番号

各製品ごとに管理者暗証番号が予め設定されています。設定されている管理者暗証番号は、同梱されているシールに記載されています。

管理者暗証番号による解錠

- ① [管理者暗証番号]を入力
- ② [OK]を入力 (♪ビ)

管理者暗証番号の変更

- ① [現在の管理者暗証番号]を入力 (工場出荷時：シールに記載)
- ② [OK]を長押しする (♪ビと鳴ったあとLEDが点灯)
- ③ [8桁の新しい管理者暗証番号]を入力
- ④ [OK]を入力 (♪ビ)
- ⑤ 再度、[新しい管理者暗証番号]を入力
- ⑥ [OK]を入力
- ⑦ 扉を開けた状態で、[新しい暗証番号]と[OK]を入力し、解錠できることを確認する

アラーム機能

暗証番号の入力を4回連続して間違えると、60秒間アラームが鳴ります。電池を抜くか、正しい暗証番号を入力すると解除されます。

電池交換 (CR2032)

解錠時にピピピと音が鳴ったら、すぐに新品の電池 (CR2032) に交換してください。

製品に関するお問い合わせ



WEB: <http://guub.jp>
 メール: support@guub.jp
 電話: 050-5370-1789
 (平日9:00～17:00まで)

姉妹ブランド

戸建・マンションのスマートロック



<http://globalepic.co.jp>
 ご相談窓口：050-5308-7122



入退室管理・顔認証の超本格電気錠



<http://lavish-lock.com>
 ご相談窓口：050-5213-1702



注意と免責

注意

- 万が一、本製品が故障や破損などに解錠できなくなった場合、取り付けられたロッカーやキャビネット等を破壊する必要がある可能性があります。
- 火気、ガス、高温多湿は絶対にお避け下さい。
- 分解や改造は決して行わないでください。保証の対象にならないだけでなく、火災など予期せぬトラブルの原因になります。

免責

- 本製品の仕様は品質向上やその他の理由により予告なしに変更することがありますので予めご了承下さい。
- 地震・雷・風水害などの天災および火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害 (ロッカー、キャビネット、書庫、ドア、家具、家屋等の破損及び破壊、事業利益の損失、事業の中断など)、または第三者からのいかなる請求に対して、当社は一切責任を負いません。

保証書

取扱説明書に記載の方法で使用し、本体に故障や不具合が発生した場合、修理もしくは交換にて対応致します。

下記をご記入の上、Guub お問い合わせ窓口 (050-5370-1789) にご連絡ください。

型番	P122S
購入日	購入明細やレシートを別途添付してください。
保証期間	購入日より12ヶ月間
シリアル番号 (本体側面に記載)	
お名前	
住所	
電話番号	
メールアドレス	

Guub お問い合わせ窓口 (050-5370-1789) にご連絡ください。

株式会社エナスピレーション

本社：静岡県藤枝市小石川町2-12-15

東京支社：東京都千代田区神田北乗物町7